



S-1688

多功能手持對講機



探險、旅行 專用裝備

- ▶ PTT-ID/ANI 身份識別碼
- ▶ FM 調頻收音機
- ▶ VHF/UHF 雙頻段、雙顯示
- ▶ 側鍵 可編程功能

S-1688 多功能手持對講機

功能特點 >

- 工作模式：UU,UV,VV
- UHF和VHF共有256個信道
- 輸出功率：5W/2W/1W
- CTCSS/DCS/DTMF/2Tone/5Tone編解碼(可選)
- 寬窄帶：25KHz/20KHz/12.5KHz(每信道可設置)
- 信道步進：2.5/5/6.25/10/12.5/15/20/25/30/50KHz
- VOX聲控(10級電平)
- ANI身份識別(DTMF和5Tone)和PTT-ID功能(可選)
- 尾音消除功能
- FM調頻收音機
- 定時關機
- 多功能掃描(頻率掃描+信道掃描+雙守候+CTCSS/DCS掃描)

技術參數 >

整機部分		發射部分		接收部分	
頻率範圍	V:136-174MHz U:403-470MHz	載波頻率容限	$\leq 5 \times 10^{-6}$	參考靈敏度	12dB(SINAD)0.18 μ V
信道數量	VHF128/UHF128	載波輸出功率	≤ 5 W	音頻失真	$\leq 5\%$
信道間隔	25KHz/20KHz/12.5KHz	調制限制	≤ 5 KHz	共信道抑制	≥ -8 dB
工作電壓	7.4V DC $\pm 10\%$	音頻失真	$\leq 5\%$	鄰頻道選擇性	≥ 55 dB
天線阻抗	50 Ω	鄰道功率	≥ 65 dB	互調抗擾性	≥ 55 dB
外型尺寸	53 $\times$ 28 $\times$ 104mm (不包括凸出部分)	雜散射頻分量	$\leq 7.5 \mu$ W	雜散響應抗擾性	55dB
重量	7.4V 約236g (包括電池組及天線)	占用帶寬	≤ 16 KHz	阻塞特性	≥ 85 dB

注：以上參數如因技術改進而有變動，恕不另行通知。

標準配件 >



電池組

充電座

天線

電源適配器

背夾

手提繩