

AF-68

雙頻業餘機



AF 系列有新成員了！

全新雙頻業餘手機 **AF-68** 已上市，不用再煩惱要選擇 VHF 或 UHF 的機子，全部只要一機搞定。

- 51 組 CTCSS / 107 組 DCS
- 內建 FM 收音機
- IP54 認證

現在...

一機抵兩機！



- 128 頻道
- 雙頻接收、發射
- 環保設計 – 與 AF 系列可共用配件

一般規格

頻率範圍	136~174MHz/ 420~480MHz
頻道數量	128
頻率間隔	12.5kHz/ 25kHz
調變形式	FM (F3E)
天線阻抗	50Ω
溫度範圍	-10°C ~ +60°C
頻率穩定	±2.5ppm
尺寸 (H x W x D)	89x 53 x 29mm
重量 (含電池)	220g

發射機

輸出功率	< 5W
殘波輻射	< -60dB
音頻失真	≤ 5%
最大頻率偏差	5KHz

接收機

接收靈敏度	<0.3μV at 12dB SINAD
鄰道選擇性	60dB
音頻功率	>400mW
待機電流	<60mA
音頻失真	≤5%