

HZ-MINI ONE

EXCELLENT RADIO

- 模擬/數字防干擾 • 手電照明 • 報警功能
- 收音機功能 • 掃描功能 • 超長待機 • 語音净化
- 音質清晰、響亮

質彩出眾·纖小精美



MINI FRS 免執照無線對講機

HZ-MINI ONE外觀新穎時尚，超輕超薄手感極佳；一體開關方便實用。不僅性能優越、配置高端、更擁有獨特个性的外觀和多彩外觀設計，更多功能等待您品鑒和發現.....

外觀已申請專利，整機結構已申請實用新型專利



專業無線電對講機製造商

- 模擬/數字防干擾
- 手電照明
- 報警功能
- 收音機功能
- 掃描功能
- 超長待機
- 語音净化
- 音質清晰、響亮
- CTCSS/DCS
- Flashlight illumination
- Emergency alarm call
- FM radio
- Scanning
- Prolonged standby time
- Voice purifying function
- Loud and clear sound

配件 Accessories



背夾 Belt clip



吊繩 Strap



充電座(選購) Desktop charger



變壓器 Power adapter

HZ-MINI ONE

EXCELLENT RADIO

MINI FRS免執照無線對講機

技術參數 Technical Parameters

General	一般規格	
Frequency range	頻率範圍	467.5125~467.675 / 450 ~ 480 Mhz
Channel Capacity	頻道數(單工)	14 / 99 組
Channel Spacing	信道間隔	12.5 / 25KHz
Antenna Impedance	天線阻抗	50Ω
Microphone Impedance	話筒阻抗	600Ω
Operating Voltage	工作電壓	3.7V DC
Frequency Stability	頻率穩定度	$\pm 2.0 \times 10^{-6}$
Battery	電池容量	1800mAh (polymer Li-ion)

Compatible With American Military Standard (MIL-STD-810C/D/E)
符合美國軍用標準(MIL-STD-810C/D/E)

Transmitter (EIA-RS 316B STANDARD) 發射部(按照EIA-RS 316B標準測定)

RF Power Output	載波輸出功率	$\leq 3W$
Modulation Type	調制方式	FM
Modulation Sensitivity	調制靈敏度	$< 15mV$
Modulation Distortion	調制失真	$\leq 5\%$
Max Freq Deviation	最大頻偏	$\leq 5KHz$
Occupied Bandwidth	占用帶寬	$\leq 16 KHz$
Modulation Feature	調制特徵	$\leq 3dB$
Spurious Radiation	雜散射頻分量	$\leq 7.5\mu W$
Adjacent Channel Power	鄰道功率	$\leq -65dB$

Receiver 接收部

Sensitivity(12dB SINAD)	參考靈敏度	$\leq 0.25\mu V$ (12dB S/N)
Squelch Sensitivity	靜噪靈敏度	$\leq 0.10\mu V$
Audio Power output	音頻功率	500mW (12Ω)
Audio Respond	音頻響應	+2-8
Operating Bandwidth	調制接收帶寬	$> 5KHz$
Co-channel Rejection	同頻道抑制	$\geq -8dB$
Blocking	阻抗	$\geq 85dB$
Adjacent Channel Selectivity	鄰道選擇性	$\geq 65dB$
Standby Current	守候電流	60mA(不省電) 15mA(省電)
Spurious Rejection	雜散響應抑制	$\geq 60dB$
Intermodulation Resistance	互調抗擾性	$\geq 60dB$